Устройство имеет 3-фазное и 1-фазное исполнения. Способно выполнять функции:

- пускателя с контролем тока двигателя и защитным отключением;
- позиционера, способного принимать сигнал положения ИМ и привести ИМ в положение, заданное аналоговым или сетевым сигналом;
- регулятора технологического параметра, использующего импульсный закон ПИД-регулирования.

Устройство имеет разъёмы для подключения следующих цепей и сигналов (исполнение А):

- питание 3-фазное без нулевого провода, (1-фазное);
- двигатель ИМ 3-фазный (1-фазный реверсивный);
- 2 Дискретных входа - концевые выключатели ИМ;
- 1 Дискретный вход - моментные выключатели ИМ, объединённые по ИЛИ;
- 3 Дискретных входа для дискретного управления - один из них АВТОМАТ/РУЧНОЕ разрешает, а два других: ЗАКРЫТЬ и ОТКРЫТЬ - выполняют дискретное управление;
- 2 Дискретных выхода – ГОТОВНОСТЬ, НЕИСПРАВНОСТЬ для сигнализации состояния устройства;
- 3 Аналоговых входа – могут быть назначены параметрами для подключения сигналов:
    - положения ИМ;
    - задания позиционеру;
    - сигналов, участвующих в формировании задания и входного сигнала регулятора.
- 1 Аналоговый выход (4-20 мА)- может быть назначен параметрами для вывода информации о:
    - положении ИМ;
    - входных аналоговых и сетевых сигналах;
    - входных или выходных сигналах регулятора.
- интерфейс RS-232 для подключения пульта настройки ПН1 или компьютера;
- (опционально, исполнение СА) интерфейс RS-485 для подключения компьютера, контроллера или панели оператора.

(опционально, исполнение ПА) два гальванически развязанных нестабилизированных источника питания постоянного тока +24 V, 30 mA для питания внешних цепей управления;